ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

DF 96 | DF 97 | DK 96 | DF 96 | DF 96 | DAF 96 | DL 96

Ro 1 | Ro 2 | Ro 3 | Ro 4 | Ro 5 | Ro 6 | Ro 7

Sämtliche Spannungen (und Ströme) sind bei UW mit Instrument 333kΩ/V im 300V Bereich gemessen. (Klammerwerte AM)

ACHTUNG
Mit (C) wird das Minimum der Oszillator-Störstrahlung eingestellt, deshalb nicht verdrehen!

Tastatur-Rückansicht (Tasten in Ruhestellung) ● Kontakt ■ Stützpunkt

AUS | LADEN | LW | KW | MW | UW

DF 96 | DK 96 | DL 96 | DAF 96 | DF 97

UKW-Teil (von oben / von unten)

Filter 1 … Filter 9

Abgleichfolge

ZF	460 kHz	9-13	L 1	5/0,15 LS	L 22 60/0,15 LS
	10 MHz	1-8	L 2	2/0,35 L	L 23 110/0,15 LS
LW	200 kHz	14	L 3	5½ / 10 vers.	L 24 120/0,15 LS
			L 4	2/0,35 L	L 25 195/0,15 LS
			L 5	5/10 vers.	L 26 17/0,3 LS
	200 kHz	15	L 6	2/0,5 isol	L 27 15/0,15 LS
MW	550 kHz	16			L 28 60/0,15 LS
	1500 kHz	17	L 8	34/0,15 LS	L 29 18/0,3 LS
	550 kHz	18	L 9	29/0,15 LS	L 30 16/40x0,05 LS
	1500 kHz	19	L 10	34/0,15 LS	L 31 71/40x0,05 LS
KW	6 MHz	20	L 11	50/0,15 LS	L 32 200/0,15 LS
			L 12	12/0,15 LS	
			L 13	34/0,15 LS	
	6 MHz	21	L 14	34/0,15 LS	
	12 MHz	22	L 15	2x13/0,2 SL	
UW	87,9 MHz	23	L 16	39/0,15 LS	
	97,5 MHz	24	L 17	66/10x0,05 LS	
	93 MHz	25	L 18	112/10x0,05 LS	Dr 1 32/0,3 L
			L 19	112/10x0,05 LS	Dr 2 32/0,3 L
			L 20	112/10x0,05 LS	Dr 3 32/0,3 L
			L 21	112/10x0,05 LS	Dr 4 32/0,3 L
					Dr 5 32/0,3 L

Dr 6	162/0,15 LS
Dr 7	162/0,15 LS
Dr 8	55/0,15 LS
Dr 9	172/0,05 LS
Dr 10	25/0,3 L
Dr 11	32/0,3 L
Dr 12	55/0,15 LS

Netztrafo NTr 23

0-110V	1550/0,1 L
-127V	1650/0,1 L
-160V	2080/0,1 L
-220V	2860/0,1 L
-240V	3120/0,1 L
120V	1560/0,1 L
14V	180/0,3 L

Ausgangstrafo ATr 40

Primär	5000/AC 12°
Sekundär	90/0,5°

Schalt 3940 Ausgabe 1 7. 1. 1958 gez. [illegible] gepr. [illegible]

LOEWE OPTA „Lissy" Type 3940

2